



TERRA MOBILE S20 TROLLEY

- + MONTAGEANLEITUNG
- + INBETRIEBNAHME
- + SICHERHEITSHINWEISE

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.

Montageanleitung

Netzteilinbau

Bevor Sie mit der Montage der Netzteile beginnen, vergewissern Sie sich, dass der Trolley nicht mit dem Stromnetz verbunden ist!


Lösen Sie die vier Schrauben von Hand.

Entnehmen Sie anschließend den oberen Deckel.



Lösen Sie nun vier Bolzen.


Entnehmen Sie anschließend den unteren Deckel.




Entnehmen Sie links und rechts 3 Trennwände.



Setzen Sie das Netzteil wie auf dem Bild zu sehen ein.




Fädeln Sie das Kabel durch das Loch im Deckel.



Verlegen Sie das Kabel, wie auf dem Bild zu sehen ist, hinter den Schaumstoff. Dort befindet sich ein Hohlraum.



Befestigen Sie nun das Ladekabel in der Kabelschelle. Wählen Sie die Länge so, dass ein bequemes Einstecken in das Tablet möglich ist.




Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle 20 Netzteile eingebaut sind.

Setzen Sie die Trennwände wieder ein.

Ggf. fixieren Sie zum Schluss die Kabel mit Kabelbindern.



Schrauben Sie zum Schluss den oberen Deckel fest.



Wird der Trolley S20 mit den TERRA PADS 1162 bestückt, kleben Sie bitte die beiliegenden Schaumstoffstücke außen in die Fächer.

Inbetriebnahme



Auf der Rückseite vom Trolley befindet sich der Stromanschluss.

Neben dem Stromanschluss befindet sich der Ladezeit-Timer. Stellen Sie den Schalter auf Stellung 1.

Verbinden Sie nun das beiliegende 230 Volt Netzkabel mit dem Trolley.

Die Geräte werden jetzt für 4 Stunden geladen. Die Stromversorgung wird anschließend automatisch abgeschaltet.

Hinweis: Um den Timer erneut zu aktivieren, muss der Trolley vom Netz getrennt und neu angesteckt oder der Schalter vom Timer erneut betätigt werden.

Ein integrierter zentraler Lüfter sorgt für eine ausreichende Kühlung des Koffersystems während des Ladevorgangs.

Die Ladezeit kann in drei Stufen angepasst werden.

Einstellung des integrierten Ladezeit-Timers:

Stellung 0 - Dauerbetrieb des Systems - gleichzeitig Anzeige durch LED

Stellung 1 - Vier Stunden Ladezeit - Anzeige durch viermaliges kurzes blinken

Stellung 2 - Acht Stunden Ladezeit - Anzeige durch achtmaliges kurzes blinken

Empfohlen wird Stellung 1.

Eine dauerhafte Stromversorgung auf Stellung 0 kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen!

Sicherheitshinweise:

Verwenden Sie niemals andere Geräte als die Modelle TERRA PAD 1162 und 1262. Die Ladeeinheit ist speziell für diese Modelle konzipiert. Es können andernfalls Schäden am Koffersystem oder an den angeschlossenen Geräten entstehen.

- Schließen Sie Ihr Gerät nur an ein störungsfreies, stabiles Stromnetz an.
- Benutzen Sie den Trolley nicht mehr wenn die daran angebrachten Netzkabel oder Stecker angeschmort oder beschädigt sind. Lassen Sie defekte Netzkabel/Netzadapter gegen Originalteile austauschen. Auf keinen Fall dürfen diese repariert werden.
- Halten Sie den Trolley von Hitze, Feuchtigkeit und Staub fern.
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät, da diese das Gerät beschädigen oder in Brand setzen könnten.
- Keine für die Lüftung bestimmten Öffnungen blockieren, da es sonst zu Schäden kommen kann.
- Wenn Sie beabsichtigen, den Trolley für einen längeren Zeitraum nicht zu nutzen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern, da diese im Spiel mit Plastiktüten ersticken oder sich an Teilen der Verpackung verschlucken können.
- Das Koffersystem darf nur von autorisiertem Fachpersonal ihres TERRA Fachhändlers repariert werden.

Bitte betreiben Sie den Trolley nur in Umgebungen mit folgenden Voraussetzungen:

Stromnetz: AC 230V / 50-60 Hz / 10A

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20 bis 80% nicht kondensierend

Temperatur Betrieb: 5 °C bis 35 °C